

砼泵机械系列 电气、液压原理图总汇



三一重工泵送营销服务公司

2010 年 2 月

目 录

一、 泵车系列

1、 泵车电气原理图.....A1~A18

2、 泵车液压原理图.....B1~B16

二、 拖泵、车载泵系列

1、 拖泵、车载泵电气原理图.....C1~C26

2、 拖泵、车载泵液压原理图.....D1~D7

三、 布料杆系列.....**E1~E9**

1、 泵车电气原理图

a、 37 米闸板阀泵车电气原理图.....A1

b、 02 年前 37 米五十铃底盘电控系统泵车电气图.....A2

c、 37 米尼桑底盘泵车电气原理图.....A3

d、 02-03 年 37 米五十铃底盘电控系统泵车电气图.....A4

e、 03 年五十铃欧 I 、 II 底盘泵车电气原理图.....A5

f、 03 年进口奔驰底盘泵车电气原理图.....A6

g、 03 年 VOLVO 底盘泵车电气原理图.....A7

h、 03 年后 VOLVO 底盘泵车电气原理图.....A8

i、 五十铃电子油门泵车电气原理图.....A9

j、 II 代 37 米泵车电气原理图（奔驰）A10

k、 II 代 37 米泵车电气原理图（标准化）.....A11


l、 37 米五十铃、VOLVO、奔驰泵车电气原理图.....A12

m、 大排量泵车电气原理图（四个模块）A13~A14



n、 五十铃、沃尔沃、奔驰双联齿轮泵系统泵车通用电气原理图（长臂架）A15

o、 08-09 年泵车 SYMC 通用电气原理图.....A16

p、 07 年 SYMC 泵车通用电气原理图.....A17~A18



- 说明
- 各电磁阀的动作情况如下:
正 泵: DT1、DT2得电动作;
反 泵: DT1、DT3、DT4得电动作;
启动前送: DT1、DT2、DT4得电动作;
启动后送: DT1、DT3得电动作;
摆 缸 送: DT1得电动作;
摆 缸 送: DT1、DT2得电动作;
高压泵送: DT5得电动作;
摆缸反送: DT6得电动作;
风 冷: DT7得电动作。
 - 双点画线框内为汽车底盘电路。
 - 泵车采用比例阀时, 应进行相关设定, 具体参见测试工艺文件。
 - 测试时应进行流量控制值的设定, 具体参见测试工艺文件。






注意: 本图为五十铃步进电机、面膜开关、稳压块、水洗电动控制、手动退活塞、油压表直接显示的泵车电气图。

三一重工股份有限公司			
37m 闸板阀泵车电气系统			
A810201056038			
C120/37A.7			

设计
校核
审核
工艺
标准
备注



说明

- 1 泵车不采用比例阀时，YV0、V0及SA3不接。
2 各电磁阀的动作情况如下：
正 泵：DT1、DT2得电动作；
反 泵：DT1、DT3、DT4得电动作；
点动前进：DT1、DT2、DT4得电动作；
点动后退：DT1、DT3得电动作；
摆 缸 进：DT1得电动作；
摆 缸 退：DT1、DT4得电动作；
高压泵进：DT5得电动作；
摆转反转：DT6得电动作；
风 机：DT7得电动作。
3 双点画框框内为汽车底盘电路。





注意：本图为五十铃步进电机、稳压块、TD200文本显示器、水洗手动切换、手动退活塞、油压表直接显示的泵车电气图。

				三一重工股份有限公司			
				37m泵车电控系统(五十铃底盘)			
				A810201050180			
				C120/37.7D			
设计	审核	工艺	标准	制图	校对	审核	批准
日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期



- 1 泵车不采用比例阀时: YV0、V0及SA3不装。
- 2 各电磁阀的动作情况如下:
 - 正 泵: DT1、DT2得电动作;
 - 反 泵: DT1、DT3、DT4得电动作;
 - 点动前进: DT1、DT2、DT4得电动作;
 - 点动后退: DT1、DT3得电动作;
 - 摆 缸 进: DT1得电动作;
 - 摆 缸 退: DT1、DT4得电动作;
 - 高压泵送: DT5得电动作。
 - 搅拌反转: DT6得电动作。
 - 风 机: DT7得电动作。
- 3 从点动按钮内为汽车起重机。


要 求 电 涌 制						器材反接	冷却风压	旁 通 阀
DT1	DT2	DT3	DT4		DT5			






正原	反原	行燈	油原
道 燈		分 油 箱	

脚踏停止	压力开关	左	右
		旋转位置	

温度开关	支路数	支路打开	高低压切换	报警测试		速度测试	
			1=高压	通	通	上升	下降

[illegible]







											三一重工股份有限公司			
											37m泵车电控系统(五十铃底盘)			
版次	类属	分目	页次及序号	签名	年月日					A810201056030				
设计			工艺			标识标记		重量	比例	C120/37.7G				
审核			标注化			S	A			1:1				
审批			批准			共	2	张	第	2	张			

说明

1 各电磁阀动作情况如下:


- 正 泵: DT1、DT2得电动作;
 - 反 泵: DT1、DT3、DT4得电动作;
 - 启动前: DT1、DT2、DT4得电动作;
 - 启动后: DT1、DT3得电动作;
 - 摆缸: DT1得电动作;
 - 摆缸: DT1、DT4得电动作;
 - 高压泵: DT5得电动作;
 - 摆缸反: DT6得电动作;
 - 风 机: DT7得电动作;
- 2 双点画框内为汽车底盘电路。
- 3 按下文本显示器F1键或操作面板上的Enter键(未进入功能选择时), 液压泵开关1、2打开, 并在按钮松开后关闭2秒钟。






注意: 本图为五十铃步进电机、面膜开关的泵车电气图。

三一重工股份有限公司					
37m泵车电气系统					
A810201056080					
C120/37.7J					
图号	比例	日期	设计	审核	批准
1:1	1:1				
共 2 张 第 2 张					

设计	
校核	
审核	
工艺	
标准	
备注	





- 说 明
- 1 泵类不采用比例阀时, DT0不能。
- 2 各电磁阀的动作情况如下:
- 正 泵: DT1, DT2得电动作;
- 反 泵: DT1, DT3, DT4得电动作;
- 点动直送: DT1, DT2, DT4得电动作;
- 点动后送: DT1, DT3得电动作;
- 摆 缸 送: DT1得电动作;
- 摆 缸 退: DT1, DT4得电动作;
- 高压泵送: DT5得电动作;
- 摆转灰转: DT6得电动作;
- 风 冲: DT7得电动作。
- 3 从风动格栅内为汽车装车电路。
- 4 继电器KA9、KA10、KA11接于安全室。








注意：本图为进口奔驰、面膜开关、水洗手动切换的泵车电气图。

												三一重工股份有限公司		37m泵车电气系统(进口配件) A810201056005 C120/37.7M
版本	页数	分卷	更改日期	姓名	年月日									
设计			工艺			标识标记				重量	比例			
校核			标准			S	A				1:1			
审查			核准			共 2 套				第 2 套				







- 说明
- 1 泵车不采用比例阀时，DT0不接。
 - 2 各电磁阀的动作情况如下：
正 泵：DT1、DT2得电动作；
反 泵：DT1、DT3、DT4得电动作；
启动直进：DT1、DT2、DT4得电动作；
启动后进：DT1、DT3得电动作；
摆 缸：DT1得电动作；
摆 缸：DT1、DT4得电动作；
高压泵进：DT5得电动作；
摆缸反转：DT6得电动作；
风 机：DT7得电动作。
 - 3 双点画线框内为汽车底盘电路。
 - 4 继电器KA10、KA11和KA12接于驾驶室前。



注意：本图为沃尔沃底盘、面膜开关、底盘信号接线为驾驶室、水洗手动切换的泵车电气图。

					三一重工股份有限公司		
					42m泵车电气系统		
					A810201056081		
					SY5390.7C		
图号	图名	分号	图例代号	备注	修改日期	修改人	审核人
设计	审核	工艺	制图	校对	审核	审核	审核
审核	审核	审核	审核	审核	审核	审核	审核
审核	审核	审核	审核	审核	审核	审核	审核
审核	审核	审核	审核	审核	审核	审核	审核



设计	
审核	
工艺	
制图	
校对	
审核	



注意：本图为沃尔沃底盘、面膜开关、底盘信号接线为31针插脚、水洗手动切换的泵车电气图。

一重工股份有限公司					
4.2m泵车电气系统					
A810201056140					
SY5390.7D					
版次	数量	合计	更改内容	备注	年月日
设计			工艺		
审核			审核		
制图			制图		
校对			校对		
审核			审核		
批准			批准		
共 2 张 第 2 张				比例 1:1	

设计	
审核	
制图	
校对	
审核	
批准	





注意:本图为五十铃电子油门、测速信号放大电路、面膜开关、水洗手动切换的泵车电气图。











											三一重工股份有限公司
											42m乘用车气系统(五十铃底盘)
版次	数量	分置	更改代号	备注	年月日						
设计			工艺			规格标记		重量	比例	A810201056227	
校核			标准			S			1:1		
审核						共	2	张	第	2	张
											SY5380.7Y

C120/37II.7C

A10、II代37米泵车电气原理图 (奔驰)







说 明

1 各电磁阀的动作情况如下:

正 泵: DT1、DT2得电动作;

反 泵: DT1、DT3、DT4得电动作;

点动前进: DT1、DT2、DT4得电动作;

点动后退: DT1、DT3得电动作;

摆 缸 左: DT1得电动作;





摆 缸 右: DT1、DT4得电动作;

高压泵压: DT5得电动作。

摆杆反转: DT6得电动作。





风 冲: DT7得电动作。

2 在点动区域内为汽车怠速区域。









注意: 本图为通用底盘电路、测速信号放大电路、水泵电动控制、片式继电器、双联齿轮泵的泵车电气图。

						三一重工股份有限公司	
版本	规格	分型	规格代号	型号	年月日	电气系统	
设计			工艺	附设标记	重量	比例	
校对			审核				
制图			标注				
				S			
				共	2	张	
				第	2	页	



A13、大排量泵车电气原理图（四个模块）




液位开关	分油罐温度	油温增加	油温减小	润滑油 油压	机油压力	通油正泵	通油反泵		报警条件	通油	正泵	反泵	高压	报警反馈
------	-------	------	------	-----------	------	------	------	--	------	----	----	----	----	------

Esc	Enter	向上键	向下键
基本操作			

行	要	要	送	左	右
合	动	箱		旋	转

温控开关	压力	支腿动作			臂架到位	紧急停止	压力检测一	压力检测二
------	----	------	--	--	------	------	-------	-------


	工况	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT31	DT33	DT34
高压	正转	+	+					+			
	反转	+	+		+		+	+			
	停止	+		+				+			
低压	正转	+		+			+	+			
	反转	+		+			+	+			
	停止	+		+				+			
启动位置		+	+	+			+	+			
启动位置		+		+	+			+			
制动位置							+	+			
制动位置											
维持运转										+	
风冷											+
水暖									+		
※※※	启动	+	+		+	+		+			
	维持			+	+	+					
	停止	+		+	+			+			



									三一重工股份有限公司			
										电气系统		
版次	页数	分章	页次序号	备注	专用目	牌楼标记	重量	比例	A810201056328			
设计			工 艺									
校对			审核									
审核			批准			共	2	套	图	2	套	SY5381.7


L18E5AS

A14、大排量泵车电气原理图（四个模块）




31	B24100000022	插座8JB 004 777-01	1						
30	B241200000546	浮子开关FL2-CK-U-PVC3	1						
29	B241100000214	标示灯2PS 962 964-01	8						
28	B241100000057	灯泡8GM002 092-24	4						
27	B241100000073	示宽尾灯2SA961 167-01	4						
26	B241100000067	工作灯1G4 003 470-03	1						
25	B241100000047	灯泡8GH002 090-251	2						
24	B241100000125	手持灯1H3002 456-03	1						
23	A280201020179	大排量泵车节能程序	1						
22	A810201072021	驾驶室操作盘C120/37.7D.5A	1						借用
21	A820101036228	固定座C120/37.1.10-28	1						
20	B249900000090	喇叭3CA 004 811-02	1						
19	B241200000061	紧急按钮ARE-4R	1						
18	A820101335817	遥控器安装板C120/37.7J-1B	1						
17	B241700000114	无线遥控系统FST717ECOLF(56m)	1						
16	A810302030033	旋转限位组件C120/37.7H.3B	1						
15	B241200000440	接近开关NBN8-18GM50-E0	2						
14	A240900000016	塑料套管(黑)?6SG79-74	1						
13	A241500000012	尼龙接头?25SG79-74	5						
12	A241500000011	尼龙接头?16SG79-74	5						
11	A241500000006	金属软管?25SG79-74	20						
10	A241500000002	包塑金属软管Φ16	30						
9	A241400000004	波纹管Φ13	10						
8	A241400000007	波纹管Φ7	20						
7	A810201058424	系统互连接线SY5375.7A.3	1						借用
6	A241200000229	防水钮子开关223	2						
5	A210307000013	螺母M8GB6170-00 6级	4						
4	A210405000007	垫圈8GB97.1-85	4						
3	A210401000017	垫圈8GB93-87	8						
2	A210202000042	螺钉M8x20GB67-00	4						
1	A810201052723	电控柜SY5375.7A.1	1						借用
序号	代 码	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计 重 量	备 注		
								三一重工股份有限公司	
								电气系统	
								A810201056328	
								SY5381.7	
版次	数量	分 区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	
设计			工 艺			SS	A		1:1
校 对			标准						
审 核			批准			共	张	第	张





设计
校对
审核
工艺
标准
批准



										三一重工股份有限公司	
										电气系统	
图次	数量	分区	图式及序号	设备名称	年月日	牌位标记		重量	比例	A810201056325	
设计			工 号			S			1:1	C120/37II. 7H	
校核			审核人			类	数	备	注		
审核			批准人								



SYMC-01控制器电源及通讯部分

[illegible]

三一重工股份有限公司
泵车SYMC通用原理图
A810201200090
SY5382 7A

[illegible]

60	B24.9900001089	ABS油缸HY-0813-016-SA-05	2						
59	A810302030033	旋转载重件C120/37.7H.3B	1						
58	A820101340540	小轴金钩板(2)SY5422.4.13.4-2	2						借用
57	A820101340539	小轴金钩板(1)SY5422.4.13.4-1	3						借用
56	A820101010676	单臂套头(Φ6)60C1816.13-7	40						五十吨专用
55	A810201059124	电焊固定板C120/37II.7K.3.3	4						五十吨专用
54	A8102990000273	泵车布线圈C120/37II.7K.8	1						
53	A820101341671	弯板SY5420.7.7-5	1						借用
52	A229900004483	软管直连接件TKT AD13.0	30						
51	A2299000044106	软管接头RQE AD21.2G	5						
50	A2299000044108	软管接头RQE AD34.5G	5						
49	A2299000044103	软管接头RQE AD13.0G	20						
48	A2299000044118	V型三通SVY-212113B	5						
47	A2299000044363	V型三通SVY-211313B	5						
46	A2299000044115	V型三通SVY-131313B	10						
45	A2299000044114	Y型三通RQY-PAD3X13.0B	10						
44	A2299000044086	软管连接器RQK-PA AD34.5B	5						
43	A2299000044084	软管连接器RQK-PA AD21.2B	5						
42	A2299000044067	尼龙螺母GMK-M32G	10						
41	A2299000044065	尼龙螺母GMK-M24G	15						
40	A2299000044062	尼龙螺母GMK-M16G	30						
39	A2299000044053	直角软管接头RQW-PG9B	10						
38	B24.0100000005	限位开关AZ8108	1						
37	B24.12000000546	浮子开关FL2-CK-U-PVC3	1						
36	B24.11000000214	标识灯2PS 962 964-01	8						
35	B24.11000000073	示宽灯ZSA 961 167-01	4						
34	B24.11000000057	灯座8GM002 092-24	12						
33	A2104.01000013	垫圈4GB93-87	12						
32	A210201000003	螺栓M4.X25GB65-00	12						
31	A2104.05000011	垫圈10GB97.1-85	4						
30	A2104.01000001	垫圈10GB93-87	4						
29	A210111000011	螺栓M10x20GB5783-00	4						
28	A210111000088	螺栓M8x16GB5783-00	4						
27	B24.1100000067	工作灯1G4 003 470-03	1						
26	A820101036228	固定盒C120/37.110-28	1						
25	A820101335817	连接器安装板C120/37.7J-1B	1						
24	B24.1100000047	灯座8GH002 090-251	2						
23	B24.1200000707	接近开关NCB5-18GM40-N0	2						国产分线盘
22	A280201020232	C120/37II.7K度A	1						
21	A810201072021	驾驶室操作盘C120/37.7D.5A	1						五十吨底盘
20	B24.9900000090	喇叭3CA 004 811-02	1						
19	B240200000059	紧绳装置XB2-BSS42	4						
18	B24.1100000125	手拧灯1H3002 456-03	1						
17	B24.1700000114	无级变速器FST719ECOLF(56m)	1						
16	B24.1200000440	接近开关NBNB-18GM50-E0	2						
15	A2299000044051	带锁软管接头RQGZ-PG9B	30						
14	A2299000044048	快速软管接头WQG-M32G	10						
13	A2299000044046	快速软管接头WQG-M24G	15						
12	A2299000044043	快速软管接头WQG-M16G	30						
11	A239900000503	聚丙烯软管PP AD34.5G	50						
10	A239900000501	聚丙烯软管PP AD21.2G	50						
9	A239900000498	聚丙烯软管PP AD13.0G	100						
8	A810201058648	泵车布线圈C120/37II.7K.3	1						
7	B24.99000000822	隔高放大器KCD2-E	2						国产分线盘
6	A24.12000000531	旋钮开关1NT1-7	2						三自锁按钮
5	A210307000013	螺母M8GB6170-00 6螺	4						
4	A2104.050000007	垫圈8GB97.1-85	4						
3	A2104.010000017	垫圈8GB93-87	8						
2	A210202000042	螺母M8x20GB67-00	4						
1	A810201202001	电控柜柜体SY5375.7A.1.1E	1						

序号	代 码	名 称	数量	材 料	单 件 尺 寸		备 注
					重 量		

2、 泵车液压原理图

a、 大排量泵车液压系统原理图（电控换向）B1~B2

b、 大排量泵车液压系统原理图（液控换向）B3

c、 小排量泵车液压系统原理图（电控换向）B4

d、 小排量泵车液压系统原理图（液控换向）B5

e、 小排量泵车电控换向液压原理图（同侧）B6

f、 大排量泵车恒压泵系统液压原理图.....B7

g、 泵车摆缸控制原理图.....B8

h、 II型泵车主阀块和主油缸连线示意图.....B9

i、 II型泵车主油缸原理图.....B10

j、 老式大排量泵车液压原理图.....B11

k、 液控大排量泵车主阀块连线图.....B12


l、 泵车液压支腿和臂架平衡阀原理图.....B13

m、 泵车辅油路原理图.....B14

n、 多路法控制原理图（配定量臂架泵）B15

o、 多路法控制原理图（配变量臂架泵）B16

B1、大排量泵车液压系统原理图（电控换向）



三一重工股份有限公司									
图号	01	02	03	04	05	06	07	08	09
比例	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
日期	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
设计	王	王	王	王	王	王	王	王	王
审核	王	王	王	王	王	王	王	王	王
批准	王	王	王	王	王	王	王	王	王
制图	王	王	王	王	王	王	王	王	王
校对	王	王	王	王	王	王	王	王	王
工艺	王	王	王	王	王	王	王	王	王
材料	王	王	王	王	王	王	王	王	王
重量	王	王	王	王	王	王	王	王	王
备注	王								

B2、大排量泵车液压系统电磁铁动作表（电控换向）


工况		DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9	DT10	DT11	DT12A	DT12B	DT17	DT18	DT15	DT16	DT19	DT39	DT21	DT22	DT23	DT24	DT25	DT26	DT27	DT28	DT29	DT30	DT31	DT32	DT33	DT34
低压正泵	左进	+		+		+				+																								+
	右进	+		+						+																							+	
低压反泵	左进	+		+		+				+																							+	
	右进	+		+						+																							+	
高压正泵	左进	+	+		+					+										+													+	
	右进	+	+							+										+												+		
高压反泵	左进	+	+		+					+										+												+		
	右进	+	+							+										+												+		+
主缸右进		+		+		+				+																							+	
主缸左进		+		+						+																						+		
预热		+		+						+																						+		
摆缸右进										+																							+	
摆缸左进										+																						+		
搅拌正转							+																											
搅拌反转							+		+																									
风冷开关											+																							
水泵								+																										
退活塞	右退	+	+							+		+																						
	左退	+	+		+					+		+																						
	右保持		+							+		+																						
	左保持		+		+					+		+																						
	右恢复		+							+																								
左恢复			+		+					+																								
主系统压力													+																					
臂架系统压力														+																				
左旋转限位															+																			
右旋转限位																+																		
控制支腿阀																	+																	
风冷补油阀																		+																
旁通阀																				+														
转塔左旋转																					+													
转塔右旋转																						+												
臂架4折回																							+											
臂架4伸出																								+										
臂架3折回																									+									
臂架3伸出																										+								
臂架2折回																											+							
臂架2伸出																												+						
臂架1折回																													+					
臂架1伸出																														+				
臂架5折回																															+			
臂架5伸出																																+		

49	BZ2990001004	双联换向阀SQH44-26 SPC	1				
48	BZ2040000072	换向阀CV3-B-P-0-010	20				
47	BZ20401000138	双联换向阀SD5/5-P	2				
46	BZ20400000384	换向阀BV1-12-C-0-A-50	2				
45	BZ20401000254	换向阀N083510031802010	10				
44	BZ20000000093	换向阀N083510031802010	1				
43	BZ20400000073	换向阀CV3-B-C-A-00-01-25	1				
42	BZ20400000305	换向阀SV3-12-0-0-24DG	2				
41	BZ20400000377	换向阀PSV4-F/350-3-3ZL	1				
40	A810301060016	换向阀100C2180.6.1A	2				
36	A810301040434	换向阀100C14.0/45.3.11.1C	2				
35							
34	BZ20401000219	换向阀RHZ10LMEDMDA3C	1				
33	BZ50202000006	换向阀NG063 G1/4B 40MPa	2				
32	BZ20400000033	换向阀VI-32-D10-H-40	2				
31	BZ20400000027	换向阀GAV-3-2M-M-U-H7-60	1				
30	AZ20401000150	换向阀VU-32-C3-W-H	1				
29	BZ20400000072	换向阀CV3-B-P-0-010	2				
28	BZ20400000349	换向阀GAV-35-7C-M-U-H7-60	1				
27	BZ20400000323	换向阀GAV-3-ZC-M-U-H7-60	1				
26	BZ20400000040	换向阀VI-NG32-D20-L-40	11				
25	BZ20400000079	换向阀GAV-3-2A-M-U-H7-60	6				
24	BZ20400000030	换向阀GCV-5-A1-FW-B-B-30	1				
23	BZ20400000087	换向阀GCV-8-S-2C-E-M-H-10	1				
22	BZ29900010484	换向阀S8330-10A1/112A-330A	1				
21	BZ20400000023	换向阀MP-RV18L	1				
20	BZ20401000479	换向阀RHD12LA3C	3				
19	BZ20401000052	换向阀RHC VI-NG25-D20-L	2				
18	AZ20501000002	换向阀10 JM12-1.25	1				
17	BZ20400000366	换向阀H1-0000-027X15/00L-1125	3				
16	BZ40700000101	换向阀SG507-F-150	1				
15	BZ20400000150	换向阀GAV-5-2AJ-M-U-H6-20	2				
14	BZ20400000263	换向阀GAV-5-0C1-M-U-H6-20	1				
13	BZ20400000031	换向阀GMC-5-PT-FW-B-30	1				
12	BZ50202000005	换向阀NG063 G1/4 0-25MPa	1				
11	AZ20501000074	换向阀CHK1025-264S	2				
10	BZ20400000083	换向阀RV1-10-I-0-9/50bar	1				
9	BZ20400000182	换向阀SV3-10-0-0-24DG	1				
8	BZ29900000018	换向阀JFBM/HK330G1081x	2				
7	BZ20301000267	换向阀GDS10025K01-C57A020	1				
6	BZ20301000082	换向阀H000000000/000-0000000	1				
5	BZ20301000059	换向阀H000000000/000-0000000	1				
4	BZ20301000165	换向阀H000000000/000-0000000	1				
3	AZ50204000015	换向阀WSS-401Y	1				
2	BZ22100000019	Parker换向阀B921999 10C	1				
1	AZ50100000029	换向阀WYZ-150T	2				
序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注	
							三一重工股份有限公司
							SYNCHRO-M, SYNCHRO-V, SYNCHRO-W
图例	图例	图例	图例	图例	图例	图例	
图例	图例	图例	图例	图例	图例	图例	
图例	图例	图例	图例	图例	图例	图例	
图例	图例	图例	图例	图例	图例	图例	

B3、大排量泵车液压系统原理图（液控换向）

电磁铁动作表

工况		DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9	DT10
高压	正泵	+	+					+			
	反泵	+	+		+	+		+			
低压	正泵	+		+				+			
	反泵	+		+	+	+		+			
点动前进		+		+	+	+		+			
点动后退		+		+	+			+			
摆缸进						+		+			
摆缸退								+			
搅拌反转											+
风冷										+	
水泵									+		
退活塞	退出	+		+	+		+	+			
	保持			+	+		+	+			
	恢复			+	+			+			



大排量泵车液压系统原理图



43	BZ20A000030	100PQ-5-AL-RV-AT-PL-3-0	1						
44	BZ20M000077	100MVS-3-P-0-P-010	20						
47	BZ20A000138	100PQMSD5/5-P-0	1						
48	BZ20A000134	100M-CV1-12-C-0-A-0	2						
45	BZ20A000154	100MVS-3-100-31802010	10						
44	BZ20M000003	100MVS-1T350/PW-5-0	1						
43	BZ20M000073	100MVS-W-C-A-106	1						
41	BZ20M000365	100MVS-V-3-0-A-706	2						
41	BZ20M000377	100MVS-3-25-3-30L	1						
40	A89313000011	100MVS-100-21806-3	1						
39	BZ20M000072	100MVS-3-W-P-3-4-80	2						
38	BZ20M000072	100MVS-3-P-0-0-0	2						
37	BZ4990000738	100MVG-DG04-33	2						
36	A89320A0454	100MVG-160/K4/45311K	2						
34	BZ20M000011	100MHSV20SHED0043C	2						
34	BZ20M000729	100MHSV100MGD00013C	2						
33	BZ520000066	100MVG-50/L048-40MP-2	2						
32	BZ20M000033	100MVS-3-2-10-0-4-0	1						
31	BZ20M000077	100MVG-3-2M-4H-H7-40	1						
30	AZ20A000154	100MVG-100-32-C-W-H	1						
29	BZ20M000072	100MVS-3-P-0-0-0	2						
28	BZ20A0000345	100MVG-3S-7C-H-H-7-40	1						
27	BZ20M000004	100MVG-100-020-L-0	1						
26	BZ20M000044	100MVS-NG3-100-L-40	11						
25	BZ20M000073	100MVG-3-2A-H-H-7-40	3						
24	BZ20M000011	100MVS-3-2-10-0-4-0	1						
23	BZ20M000074	100MVG-3-7C-10	3						
22	BZ299000484	100MVS30-NAV102A-38A	1						
21	BZ20M000073	100MP-RYR18	1						
20	BZ20A0000479	100MHT2L43C	3						
19	BZ20M000052	100MVG-VL-NG25-L-0	1						
18	AZ20S0000062	100MVG-T0-M17-1-25	1						
17	BZ20M000366	100MVS-100-400-105	3						
16	BZ410000000	100MVS-3-PT-5-0	1						
15	BZ20M000054	100MVG-5-2AL-H-H-16-20	1						
14	BZ20M000263	100MVG-5-W-C-H-H-16-20	2						
13	BZ20M000000	100MVG-5-PT-FW-3-0	1						
12	BZ507020005	100MVG-100R3/GV4-R-50PA	1						
11	AZ20S000000	100MVG-100S-2645	1						
10	BZ20M000048	100MVS-TL-1-0-3-50bar	1						
9	BZ20M000087	100MVS-3-P-0-0-0-05	1						
8	BZ299000000	100MVS-100-336/105L	1						
7	BZ20M000261	100MVS-PT-5-0-100bar	1						
6	BZ20A000092	100MVG-100M100-100-100bar	1						
5	BZ20M000087	100MVG-100M100/100-100bar	1						
4	BZ20M000065	100MVS100S100S100S100S	1						
3	AZ50A000000	100MVS100S100S100S100S	1						
2	BZ72M000000	100MVS100S100S100S100S	1						
1	AZ50M000029	100MVS100S100S100S100S	1						

种	类	号	名	数	备	注	备	注	备
三一红岩销售公司							康永液压系统原理图		
图	号	图	号	图	号	图	图	图	图
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图							图		
图									

B4、小排量泵车液压系统原理图（电控换向）

电 磁 铁 动 作 表





工况	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT9	DT10	DT11	DT12	DT13	DT14
正	左进	+	+		+					+		
泵	右进	+		+		+				+		
反	左进	+	+			+				+		
泵	右进	+		+	+					+		
高压泵送						+						
液压油	左进	+	+			+				+		+
泵	右进	+		+		+				+		+
主缸左进	+	+				+				+		
主缸右进	+		+			+				+		
摆缸左进				+						+		
摆缸右进					+					+		
搅拌							+					
搅拌反转							+		+			
风冷											+	
水泵								+				

[illegible]

B5、小排量泵车液压系统原理图（液压换向）

电 磁 铁 动 作 表

工况	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9	DT10	DT11
低压	正泵	+	+						+		
	反泵	+		+	+				+		
高压	正泵	+	+		+				+		
	反泵	+		+	+				+		
点动前进	+		+	+					+		
点动后退	+		+						+		
预热	+		+						+		
摆缸进									+		
摆缸退				+					+		
搅拌正转						+					
搅拌反转						+		+			
风冷开关										+	
水泵							+				
退出	+		+		+				+	+	+
保持			+		+				+	+	+
恢复			+		+				+		




46	B2410000007	换向阀CVL-NG40-D20-L	1								Vickers
45	B22040000040	换向阀CVL-NG32-D20-L-40	5								Vickers
44	B22040000061	换向阀CVL-8-S-X-E-M-U-H-10	1								Vickers
43	B22040000191	换向阀DG3V-10/DG3V-3	1								Vickers
42	B22040000071	换向阀G4V-3-2AL-M-U-H-60	1								Vickers
41	A22040000150	换向阀VUL-32-C3-W-H	1								Vickers
40	B22040000033	换向阀CVI-32-D10-H-40	1								Vickers
39	B22040000072	换向阀CV3-8-P-0-010	4								Vickers
38	A81020102092	换向阀C120/37.6.1.35.1	4								
37	A81020101075	换向阀C120/37.6.1.63-2	4								
36	B22040000074	换向阀POCT-10-F-0-100	6								Vickers
35	A81020102093	换向阀C120/37.6.1.63.1	6								
34	A81020101040	换向阀C120/37.2.12.2A	2								
33	A81020101035	换向阀C120/37.2.12A	2								
32	A81020101037	换向阀C120/37.2.8A	2								
31	A81020101036	换向阀C120/37.2.6A	2								
30	A81020101039	换向阀C120/37.2.14A	2								
29	B22040000138	换向阀SOS/5-P	2								派克
28	A81020102146	换向阀C120/37.1.11B	1								
27	A81020102093	换向阀C120/37.1.17A	1								
26	A81020102113	换向阀C120/37.1.13A	1								
25	A81020102091	换向阀C120/37.1.11A	1								
24	A22040000155	换向阀Z15W-16T	1								
23	B22040000139	换向阀Q4460900002000	1								
22	B22040000320	换向阀Q4460900003000	2								
21	B22040000321	换向阀Q4460900006000	1								
20	B22040000322	换向阀Q4460900007000	1								
19	B22040000254	换向阀O83510031802010	4								
18	B22040000013	换向阀T3150/MN-S9	1								
17	B22040000073	换向阀V5-10-C-A-100-07-25	1								
16	B22040000182	换向阀SV3-10-0-0-24DG	3								
15	B22040000176	换向阀PSL4/F/330-3-32L	1								
14	B25020100006	换向阀G63 G1/48 40MPa	3								
13	B22040000079	换向阀G4V-3-2A-M-U-H-60	5								
12	B220401000311	换向阀多路换向阀W/NIF	1								
11	B222100000317	换向阀FBN/HK800F1081V-B6	1								
10	B22040000001	换向阀RHV20SMEDMDA3C	1								
9	B22040000150	换向阀G4V-5-2A-M-U-H-20	1								
8	B22990000018	换向阀FBN/HK330G1081x	1								
7	B22040000036	换向阀H-10W-H27X5/MS-105	3								
6	B22040000001	换向阀RHV20SMEDMDA3C	2								
5	A22200000004	换向阀DT-100	1								
4	A81020102060	换向阀C120/37.2A.10	1								
3	A22210000020	换向阀F3-4.0	1								
2	A25020400005	换向阀WSS-40TY	1								
1	A25010000029	换向阀WZ-150T	1								

64	B22040000213	换向阀PV-18L	1								Parker
63	B22040000366	换向阀H-10W-H27X5/MS-105	3								Stauff
62	B22040000001	换向阀RHV20SMEDMDA3C	2								Parker
61	A82020500181	换向阀60C1610.8-1	1								
60	A81020102092	换向阀C120/37.6.50.31	1								
59	A81020101384	换向阀60A1406.8.28.1-3	1								
58	B22040000219	换向阀RHZ10LMEDEMDA3C	2								
57	B22050000251	换向阀MA226B6M66811	2								
56	A81020102138	换向阀C120/37.6.5A.21A	1								
55	B22040000063	换向阀RV1-10-1-0-9/35bar	1								
54	A81020102193	换向阀C120/37.6.8A.3	2								
53	B24990000234	换向阀DG40-33	2								
52	B22040000192	换向阀PS2-10-P-0-010	2								
51	B22040000072	换向阀CV3-8-P-0-010	2								Vickers
50	A82010301057	换向阀G4V-5-X-E-M-U-H-10	1								Vickers
49	B22040000087	换向阀G4V-5-X-E-M-U-H-10	1								Vickers
48	B22040000111	换向阀G3V-3-2N-7-B-60	2								Vickers
47	B22040000072	换向阀CV3-8-P-0-010	2								Vickers


三一重工股份有限公司

B6、电控换向小排量液压系统原理图（同侧）




工规	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6			DT9	DT10	DT11	DT12	DT13	DT14
正左	+	+		+									+	
正右	+		+		+								+	
反左	+	+			+								+	
反右	+		+	+									+	
高低调整						+								
通断装置	左通		+			+							+	
	右通			+		+							+	
	通断	+												+
	保持													+
恢复														
主磁左通	+	+				+							+	
主磁右通	+		+			+							+	
副磁左通				+									+	
副磁右通					+								+	
磁片									+					
磁片反转									+		+			
风冲													+	
水源										+				
磁岛	+		+			+						+		


B7、大排量泵车恒压泵系统液压原理图




B8、泵车摆缸控制原理图



B9、II 型泵车主阀块和主油缸连线示意图




B10、II 型泵车主油缸原理图




插装阀开启表

高低 信号	高压DT2	低压DT2
X1	C9+C3+C2	C10+C7+C6
X2	C9+C4+C1	C10+C8+C5


B11、老式大排量泵车液压原理图




B12、大排量泵车主阀块连线图




B13、泵车支腿控制原理图




平衡阀工作原理图




B14、辅油路原理图



B15、多路阀控制原理图（配定量臂架泵）



B16、多路阀控制原理图（配变量臂架泵）





1、 拖泵、车载泵电气原理图

a、 电动拖泵 SYMC 电气原理图 80C2122III.14A	C1
b、 01-02 年拖泵电气原理图 60A1406.14C	C2
c、 三相三线制 60A 拖泵电气原理图 60A1406.14F	C3
d、 三相三线制拖泵电气原理图 60C1816.14F	C4
e、 03 年后拖泵电气原理图 50C1413H.14	C5
f、 带开关电源 60C 拖泵电气原理图 60C1816H.14	C6
g、 03 年后拖泵电气原理图 60A1406.14G	C7
h、 03 年后拖泵电气原理图 60C1816.14G	C8
i、 03—07 年 80C 软启动拖泵电气图 80C2118.14A	C9
j、 片式断路器拖泵电气图 80C1816III.14K	C10~C11
k、 60C SYMC 柴油机拖泵电气原理图	C12
l、 片式继电器拖泵电气原理图 60A1406DH.14A	C13
m、 柴油机拖泵电气原理图 60A1406DH.14B	C14
n、 柴油机拖泵电气原理图 60C1618DH.14	C15
o、 柴油机拖泵电气原理图 60C1618D.14B	C16
p、 柴油机拖泵电气原理图 120C2120D.14	C17
q、 双柴油机拖泵电气原理图 120A1410D.14C	C18~C19
r、 双柴油机特制拖泵电气原理图 90CH2135D.14	C20~C21
s、 07—08 年 PLC 控制 I 代车载泵电气图 HBC90.18A	C22~C23
t、 PLC 控制III代车载泵电气原理图 HBC90.18	C24~C25
u、 08—09 年车载泵 SYMC 通用电气原理图	C26

排序原则说明：

C1-C11 为电动机拖泵、C12-C21 为柴油机拖泵、C22-C26 系列为车载泵
三大系列将现正在生产的产品图纸放在最前，其余按出厂时间和改进的先后次序排序。
其中第电动机拖泵系列中根据有无软启动分成两小类，没有软起动的拖泵为第一类，排在前面（包含 60A1406、50C1413、60C1816 产品）；有软起动的拖泵为第二类排在后面，一般为 80C 产品。第一类产品没有软起动，均为 PLC 控制，60A1406 与 60C1816 的线路布置差异很小，故全部根据出厂时间和改进的先后顺序。第二类产品有软起动，也按改进的先后次序排序。





电磁铁动作表												
工况	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9	DT10	DT11	
高压	正泵	+	+		+	+				+		
	反泵	+	+		+	+				+		
低压	正泵	+		+	+	+				+		
	反泵	+		+	+	+				+		
启动前道		+		+	+	+				+		
启动后道		+		+	+					+		
摆缸进										+		
摆缸退					+					+		
摆缸正转						+						
摆缸反转						+		+				
风冷											+	
水泵							+					
活塞	轴	+	+		+					+		+
	销		+		+					+		+
	腔		+		+					+		+

注：本图为SYMC、双电动机拖泵电气图。

						部件				三一重工股份有限公司	
										电气系统	
版次	数量	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	A810201205078	
设计			工艺			S			1:1	80C2122Ⅲ14A	
校对			标准化								
审核			批准			共 2 张		第 2 张			

60A1406.14C




注意：本图为电机、开关电源、无变压器的拖泵。

设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	

						组件			三一重工股份有限公司
									电气系统
版次	数量	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	A810201056033
设计			工艺			S		1:1	
校对			标准						
审核			批准			共 2 张	第 2 张		60A1406.14C



60A1406.14F

C3、三相三线制60A拖泵电气原理图60A1406.14F



电	源	接	地	公	共	端	电	机	启	动	逆	控	远	控	泵	送	量	调	节	风	机	控	制	远	控	正	泵	启	动	反	泵	控	制	正	泵	停	止	水	洗	控	制	注	油	量	调	节	量	油	后	退	搅	拌	反	转	紧	急	停	止
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

泵送电 磁 阀			Y启动	小时计
DT4	DT2	DT1		



技术要求

1. 正泵 DT1、DT3得电。
2. 反泵 DT1、DT4、DT5得电。
3. 主缸前进 DT1、DT3、得电。
4. 主缸后退 DT1、DT2得电。
5. 搅拌反转 DT5得电。
6. 水洗 DT6得电。
7. Y、Δ启动时间为8秒。
8. R--红、W--白、B--黑、Y--黄。


设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	

注意：本图为电机、稳压块、三菱PLC、两个变压器
380/24 (380/220/150) 的拖泵电气图。


						部件			三一重工股份有限公司	
									拖泵电气系统	
						阶段标记	重量	比例	A810201056068	
						S		1:1	60A1406.14F	
						共 2 张 第 2 张				

60C1816.14F


C4、三相三线制拖泵电气原理图60C1816.14F



电 源	接 地	公 关 端	电 源 启 动	通 控 / 停 控	泵 送 量 调 节	风 冷 控 制	运 转	正 泵 启 动	反 泵 控 制	正 泵 停 止	水 流 控 制	主 油 压 启 动	主 油 压 停 止	搅 拌 反 转	紧 急 停 止



原 油 电 压 测 量	Y 启动	小 时 计
DT4	DT2	DT1



技术要求

1. 正泵 DT1、DT2、DT3得电。
2. 反泵 DT1、DT4、DT5得电。
3. 主缸前进 DT1、DT2、DT3、DT4得电。
4. 主缸后退 DT1、DT4得电。
5. 搅拌反转 DT6得电。
6. Y、Δ启动时间为8秒。
7. R--红、W--白、B--黑、Y--黄。


设计
校对
审核
工艺
标准
批准

注意：本图为电机、稳压块、三菱PLC、两个变压器380/24
(380/220/150)的拖泵电气图。

						部 件			三一重工股份有限公司	
									拖泵电气系统	
									A810201056071	
									60C1816.14F	
版次	数量	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	
设计			工 艺			S			1:1	
校 对			标准化			共 2 张		第 2 张		
审 核			准 准							


71HE171J05

C5、03年后拖泵电气原理图50C1413H.14



电 比 例 例	顶 热 控 制	风 机 控 制	正 常	反 泵	风 速	主 泵	顶 泵
---------	---------	---------	-----	-----	-----	-----	-----

顶 泵	反 泵	风 速	主 泵	Y 启 动
DT4	DT2	DT1		



电机控制	电机停止	增大	减小	风冷控制	正泵启动	反泵启动	正泵停止	反泵停止	顶泵启动	顶泵停止	顶泵反转
DT5	DT3	DT6									

顶 泵	反 泵	风 速	主 泵	Y 启 动
DT5	DT3	DT6		

技术要求

1. 正泵 DT1、DT2、DT3得电。
2. 反泵 DT1、DT4、DT5得电。
3. 主泵前进 DT1、DT2、DT3、DT4得电
4. 主泵后退 DT1、DT4得电。
5. 搅拌反转 DT6得电。
6. Y、Δ启动时间为8秒。





设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	

注意：本图为电机、变压器380/220/24的拖泵电气图。

						部件			三一重工股份有限公司
									电气系统
版次	数量	分 区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	A810201056047
设计			工 艺			S		1:1	
校对			标准						
审核			批准			共 2 张	第 2 张		50C1413H.14




71H9181J09

C6、带开关电源60C拖泵电气原理图60C1816H.14



电比例制	风机指示	高压指示	预热指示	指示	电泵启动	反泵	风机	预热控制
------	------	------	------	----	------	----	----	------

泵送电磁阀	DT1	DT2	DT3	DT4	高压泵送	搅拌反转	电源启动控制	DT5	DT6	Y	A
-------	-----	-----	-----	-----	------	------	--------	-----	-----	---	---



技术要求

1. 正泵 DT1、DT2得电。
2. 反泵 DT1、DT3、DT4得电。
3. 主缸前进 DT1、DT3、DT4得电。
4. 主缸后退 DT1、DT3得电。
5. 摆缸进 DT1得电。
6. 摆缸退 DT1、DT4得电。
7. 高压泵送DT5得电。
8. 搅拌反转 DT6得电。
9. Y、Δ启动时间为8秒。

电泵控制	量热风机	高压泵送	量热油预热	搅拌反转	前送	后送	增大	减小	前送	后送
------	------	------	-------	------	----	----	----	----	----	----

正泵启动	反泵启动	过流停泵	泵停信号
------	------	------	------




注意：本图为电机、变压器AC380/220、开关电源、PLC为西门子的拖泵电气图。

				部件		三一重工股份有限公司	
						电气系统	
						A810201056042	
						60C1816H.14	

设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	

50A1406.14G

C7、03年后拖泵电气原理图60A1406.14G



技术要求

1. 正泵 DT1、DT3得电。
2. 反泵 DT1、DT3、DT4得电。
3. 主缸前泵 DT1、DT3得电
4. 主缸后泵 DT1、DT2得电。
5. 搅拌反转 DT5得电。
6. 水洗DT6得电。
7. Y、Δ启动时间为8秒。




设计
校对
审核
工艺
标准
批准

注意：本图为电机、稳压器、变压器380/220/24的
拖泵电气图。

						部件			三一重工股份有限公司
									电气系统
原次	数量	分 区	更改文件号	姓名	年月日	阶段标记	重量	比例	A810201056079
设计			工 艺			S		1:1	
校对			标准						
审核			批准			共 2 张	第 2 张		60A1406.14G

9719181309

8、03年后拖泵电气原理图60C1816.14G



技术要求



1. 正泵 DT1、DT2、DT3得电。
2. 反泵 DT1、DT4、DT5得电。
3. 主缸前进 DT1、DT2、DT3、DT4得电
4. 主缸后退 DT1、DT4得电。
5. 搅拌反转 DT6得电。
6. Y、△启动时间为8秒。

注意：本图为电机、稳压块、变压器380/220/24
的拖泵电气图。




设计
校对
审核
工艺
标准
批准

						部件		三一重工股份有限公司
								电气系统
版次	数量	分区	更改大序号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			工艺			S		1:1
校对			标准					
审核			批准			共 2 张	第 2 张	60C1816.14G

80C2118.14A



C9、03-07年80C软启动拖泵电气原理图80C2118.14A



电磁阀开闭表

工况	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6
正 泵	+	+	+			
反 泵	+			+	+	
点动前进	+	+	+	+		
点动后退	+			+		
搅拌反转						+

设计
校对
审核
工艺
标准
批准



注意：本图为电动机、软启动、变压器380/220、稳压块、PLC控制
继电器的拖泵电气图。

版次	数量	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			工 艺			S	A	1:1
校对			标 准					
审核			批 准					
共 2 页 第 2 页								



三一重工股份有限公司
电气系统
A810201056437
80C2118.14A

80C1816Ⅲ.14K

C10、片式继电器拖泵电气原理图80C1816Ⅲ.14K



注意：本图为电动机、软启动、变压器380/220/24、稳压块、PLC控制继电器、文本显示器、EM223的拖泵电气图。




设计
校对
审核
工艺
标准
批准

						三一重工股份有限公司		
						电气系统		
						A810201056437		
						80C1816Ⅲ.14K		
版次	数量	分区	更改文件号	姓名	年月日			
设计			工艺					
校对			标准化					
审核			批准					
						阶段标记	重量	比例
						S A		1:1
						共 2 页 第 2 页		

80C1816Ⅲ.14K

11、片式继电器拖泵电气原理图80C1816Ⅲ.14K



8	A241900000041	电线BVR-50黑	15				
7	A110202010002	锌管光-15	3				
6	A280201020177	软启动程序	1				
5	A241100000339	安全塑料工作灯ZS-A-01	1				
4	A810201052975	远控盒总成60C1816Ⅲ.14K.3	1				借用
3	A810201052977	互连接线80C1816Ⅲ.14K.2	1				
2	A239900000055	尼龙扎带4×100	40				
1	A810201055739	电控柜总成80C1816Ⅲ.14K.1	1				
序号	代 码	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计 重 量	备 注
版次	处数	分 区	更改文件号	签 名	年 月 日		
设 计			工 艺			阶段标记	重量
校 对			标 准 化				比例
						S	1:1
审 核			批 准			共 2 张	第 1 张



三一重工股份有限公司

电气系统

A810201056437

80C1816Ⅲ.14K

设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	




注意: 本图为柴油机、SYMC 的拖泵电气图。


						部件					三一重工股份有限公司				
											电气系统				
版次	数量	分区	更改文件号	签名	年月日										
设计			工 艺			阶段标记			重量	比例					
校对			标准化			S				1:1					
审核			批准			共 2 张 第 2 张					60C1816DⅢ(GT).14				

60A1406DH.14A



C13、片式继电器拖泵电气原理图60A1406DH.14A



远控盒接线







预热控制器



注意：本图为柴油机、无电比例、PLC输出控制继电器、无文本显示器的拖泵电气图。

部件						三一重工股份有限公司	
电气系统						60A1406DH.14A	
版次	数量	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量
设计			工艺			S	1:1
校对			标准				
审核			批准			共 2 张	第 2 张

设计
校对
审核
工艺
标准
批准






注意：本图为柴油机、PLC输出控制继电器、带转速表的拖泵电气原理图。

设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	


版次	数量	分区	更改文件号	签名	年月日	三一重工股份有限公司		
设计			工艺			电气系统		
校对			标准化			A810201056045		
审核			批准			60A1406DH.14B		
						阶段标记	重量	比例
						S		1:1
						共 2 张	第 2 张	

71HD9181D09

C15、柴油机拖泵电气原理图60C1816DH.14



远控盒接线





注意：本图为柴油机、无文本显示器、PLC输出控制电磁铁的拖泵电气图。

设计
校对
审核
工艺
标准
批准

部件						三一重工股份有限公司	
电气系统						A810201056064	
阶段标记						重量	比例
设计							1:1
校对							
审核							
共 2 张 第 2 张						60A1816DH.14	

60C1816D.14B

C16、柴油机拖泵电气原理图60C1816D.14B




设计
校对
审核
工艺
标准
批准

注意：本图为文本显示器、柴油机、PLC输出控制电磁铁的拖泵电气图。

						部件			三一重工股份有限公司
									电气系统
原次	数量	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	A810201050068
设计			工艺			S		1:1	
校对			标准			共	2张	第2张	
审核			批准						
						60C1816D.B			


71.002120D.14

C17、柴油机拖泵电气原理图120C2120D.14



泵油系统	远控仪表转换	操作反转	正泵	反泵	反泵正泵
泵油系统	远控仪表转换	远控指示	远控	远控	远控

操作反转	前	主	后	逆
操作反转	主油缸启动			







注意：本图为柴油机、无步进电机、无文本显示器的拖泵电气图。

设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	


						部件			三一重工股份有限公司			
									电气系统			
版次	数量	分区	更改文件号	姓名	年月日							
设计			工艺			阶段标记	重量	比例	A810201056117			
校对			标准化			S		1:1				
						共	2	张	第	2	张	120C2120D.14
审核			批准									

120A1410D.14C

C18、双柴油机拖泵电气原理图120A1410D.14C



注意：本图为双柴油机、两个PLC的拖泵电气图。




工程	说明	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9
正转		+	+							
反转		+	+							
启动加速		+	+							
启动减速		+	+							
制动加速		+	+							
制动减速		+	+							
维持反转A					+					
维持反转B						+				
维持加速		+	+							
维持减速		+	+							
维持制动		+	+							

设计	校对	审核	工艺	标准	批准
S	张	分	更	修	年
版	次	量	文	名	月
计			工		
校			艺		
审			准		
核					
准					
共	2	张	第	2	张
三	重	工	股	份	有
电	气	系	统		
A	8	1	0	2	0
1	2	0	1	0	5
2	7	3			
1	2	0	A	1	4
1	0	D	.	1	4
1	4	C			

设计
校对
审核
工艺
标准
批准

C19、双柴油机拖泵电气原理图120A1410D.14C






25	B24100000019	密封件282934-1	8				
24	B24100000018	二线插座护套282080-1	2				
23	B24100000003	二线插头护套282104-1	2				
22	B24100000002	片式插头183024-1	4				
21	B24100000001	片式插座183025-1	4				
20	B22040000024	电焊网插头DIN PLUG BLACK 威士	14				
19	B241200000584	次级锁2线(插座)HW2S-P012	2				
18	B241200000590	2线插头HDT06-2S-CE05	2				
17	A242200000027	蓄电池6-QW-120	2				
16	A280201020152	HBT120A1410D.14B程序	1				
15	A241200000032	电源开关JK861	1				
14	A239900000052	尼龙扎带4x150	50				
13	A241500000012	尼龙接头Φ25SG79-74	5				
12	A241000000034	片式插座DJ621-B6.3A	8				
11	A110202010002	锌管光-15	3				
10	A810201052572	系统互连线120A1410D.14C.2	1				
9	A810201055458	电控柜总成120A1410D.14C.1	1				
8	A241400000012	波纹管Φ23	10				
7	A241400000004	波纹管Φ13	10				
6	A810201052368	远控盒总成120A1410D.14A.3	1				
5	A241900000012	电缆RVV-14x0.75	20				
4	A241100000339	安全塑料工作灯ZS-A-01	1				
3	A241900000013	电缆RVV-2x0.5	50				
2	A241900000011	电缆RVV-10x0.75	20				
1	A241900000035	电线BVR-16黑	5				

序号	代 码	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计 重 量	备 注
三一重工股份有限公司							
电气系统							
A810201056273							
120A1410D.14C							

版次	数量	分 区	更改文件号	签名	年月日
设计			工 艺		
校 对			标准		
审 核			批准		

阶段标记	重量	比例
S		1:1
共 2 张	第 1 张	

设计
校对
审核
工艺
标准
批准




注意：本图为双柴油机、三个PLC的拖泵电气图。

											三一重工股份有限公司							
																电气系统		
版次	页数	分区	更改文件号	签名	年月日											阶段标记		
设计			工艺			S				1:1	70CH2135D.14							
校对			标准化			共 2 张 第 2 张												
审核			批准															

71'Q5E1ZHD06

C21、双柴油机特制拖泵电气原理图90CH2135D.14





技术要求

除特殊说明外，其他均用YC-2X0.75电缆。

20	B241200000440	接近开关NBN8-18GM50-E0	2						
19	A280201020162	HBT90CH2135D.14程序	1						
18	A241200000032	电源开关JK861	1						
17	A239900000052	尼龙扎带4×150	50						
16	A241500000012	尼龙接头Φ25SG79-74	5						
15	A241000000052	四线插座护套DJ7041-6.3-21	2						
14	A241000000034	片式插座DJ621-B6.3A	8						
13	A110202010002	镀锌光-15	3						
12	A810201058357	互连接线图90CH2135D.14.2	1						
11	A810201055525	电控柜总成90CH3135D.14.1	1						
10	A241400000012	波纹管Φ23	10						
9	A241400000004	波纹管Φ13	10						
8	A810201052698	遥控盒总成90CH2135D.14.3	1						
7	A241900000012	电缆RVV-14×0.75	20						
6	A241100000140	手提工作灯WD100×90	1						
5	A241900000013	电缆RVV-2×0.5	50						
4	A241900000011	电缆RVV-10×0.75	5						
3	A241900000103	电线QVR-2.5红	10						
2	A241900000107	电线QVR-4红	5						
1	A241900000035	电线BVR-16黑	5						
序号	代 码	名 称	数量	材 料	单 件 重量	总 计 重量	备 注		
							三一重工股份有限公司		
							电气系统		
S							A810201056309		
设计		工 艺		阶段标记	重量	比例	90CH2135D.14		
校 对		标准		S		1:1			
审 核		数 量		共 2 张	第 1 张				



设计
校 对
审 核
工 艺
标准
批准



说	明:
1. 本电路的元件值如下:	
正 压: DT4, DT2等元件:	耐压值: DT5等元件:
反 压: DT3, DT3, DT4等元件:	耐压值: DT6等元件:
负载电压: DT4, DT3, DT4等元件:	耐压值: DT4, DT3, DT5, DT8等元件:
负载电压: DT4, DT3等元件:	耐压值: DT7等元件:
负载电压: DT7等元件:	耐压值: DT9等元件:
负载电压: DT4, DT4等元件:	
2. 电路可以任意连接方法连接, 一	

注意: 本图为柴油机, 三个PLC、PLC输出控制继电器的油泵电气图。

						部件	三一重工股份有限公司		
							电气系统		
图次	数量	分号	更改大序号	备注	年月日				
图次			工 号				修改标记	重量	比例
图次			材料表				A		1:1
图次			注 释				共 ? 套	第 ? 套	
							A810201056238		
							HBC90.18A		




1. 多线制地址分配表:
- | 地址 | 地址 | 地址 | 地址 |
|---------------------|---------------------|------|------|
| DT1, DT2, DT11 | DT5 | DT10 | DT11 |
| DT1, DT3, DT4, DT11 | DT6 | DT12 | DT11 |
| DT1, DT3, DT4, DT11 | DT7, DT5, DT8, DT11 | DT13 | DT11 |
| DT1, DT3, DT11 | DT3, DT5, DT8 | DT14 | DT11 |
| DT1, DT11 | DT4, DT3, DT11 | DT15 | DT11 |
| DT1, DT4, DT11 | DT7, DT11 | DT16 | DT11 |
| DT10 | DT9, DT11 | | |

注：本图为我公司，三个PLC、PLC输出继电器电器的通用电气图。

				部件		三一重工股份有限公司
				电气系统		
图次	图号	图名	图例	图例	图例	
设计				图例	图例	A810201204010
审核				A	1:1	HBC90Ⅲ.18
制图				共 2 套	第 2 套	

设计
审核
制图
工艺
标准
备注

C25、PLC控制三代车载泵通用电气原理图








21	A240700000153	直流接触器NDZ1-50K 24VDC	1			
20	B241200000531	钮子开关1NT1-7	2			
19	B241100000057	灯泡8GM 002 092-24	2			
18	B241100000073	示宽尾灯2SA 961 167-01	2			
17	A241500000012	尼龙接头?25SG79-74	2			
16	A241400000004	波纹管Φ13	4			
15	A241200000032	电源开关JK861	1			
14	A241900000035	电线BVR-16黑	5			
13	A241900000036	电线BV-2.5黑	5			
12	A241100000339	安全塑料工作灯ZS-A-01	1			
11	A241900000014	电缆RVV-2x0.75	50			
10	A241900000011	电缆RVV-10x0.75	15			
9	A810201052112	远控盒总成60C1816.14G.2	1			
8	A239900000052	尼龙扎带4x150	50			
7	A241400000012	波纹管?23	15			
6	A810201208229	互连接线HBC90Ⅲ.18.2	1			
5	A810201205072	电控柜总成HBC90Ⅲ.18.1	1			
4	A241900000012	电缆RVV-14x0.75	15			
3	A110202010002	锌管光-15	3			
2	A241000000034	片式插座DJ621-B6.3A	4			
1	A241000000052	四线插座护套DJ7041-6.3-21	1			

序号	代	码	名	称	数量	材	料	单 件	总 计	备 注
								重 量	重 量	
						三一重工股份有限公司				
版次	数量	分 区	更改文件号	签名	年月日				电气系统	
设计			工 艺			阶段标记		重量	比例	A810201204010
校 对			标准化			S			1:1	
						共 2 张		第 1 张		HBC90Ⅲ.18
审 核			批 准							

技术要求

除特殊说明外,其他均用RVV-2X0.75电缆。



注意: 本图为柴油机, SYMC, 三一底盘的油泵电气图。

						三一重工股份有限公司	
							电气系统
规格	数量	分尺	规格型号	名称	年月日		
使用			工 号			使用标记	
使用			使用人				
使用			使用			共 1 条 借 1 条	
						HBC9018II.18A	

2、 拖泵、车载泵液压原理图

a、 120C 拖泵液压原理图.....D1

b、 新式 S 阀拖泵液压原理图.....D2

c、 60C1816 老式拖泵液压原理图.....D3


d、 60A1406 闸板阀拖泵液压原理图.....D4

e、 三级配拖泵液压原理图.....D5

f、 特制高压拖泵 90CH 液压原理图.....D6

g、 9018 车载泵液压原理图.....D7


D1、120C拖泵液压原理图



	工属	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9	DT
高压	正属	+	+					+			
	反属	+	+		+	+		+			
低压	正属	+		+				+			
	反属	+	+	+	+	+		+			
点动按钮		+		+	+	+		+			
点动后延		+		+	+			+			
限位开关						+		+			
限位开关								+			
限位反馈											+
风阀										+	
永原									+		
节能原理		+				+	+				

						三一重工股份有限公司
姓名	性别	年龄	出生日期	籍贯	身份证号	
学历			工种			
职称			职称			
					联系电话	
					电子邮箱	
					联系地址	
					其他信息	

D2、新式 S 阀拖泵液压原理图




9181309

D3、60C1816老式拖泵液压原理图

电磁铁动作表

工况	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6
正泵	+	+	+			
反泵	+			+	+	
点动前进	+			+		
点动后退	+	+	+	+		
搅拌反转						+




28	A25010000029	液位液温计YWZ-150	1						
27	A250204000003	传感式温度计WSS-501W	1						
26	B222100000019	空气滤清器 921999 10C (Parker)	1						
25	A220501000004	油马达GM5-25	1						
24	B220400000083	溢流阀RV1-10-I-O-9/35bar	1						
23	B220400000182	电磁阀SV3-10-O-0-24DG	1						
22	B220400000031	溢流阀DGM5-5-PT-FW-B-30	1						
21	B220400000150	换向阀DG4V-5-2AJ-M-U-H6-20	1						
20	A220501000002	搅拌马达1QJM12-1.25	1						
19	B240700000131	压力继电器SG307-F-150	1						
18	A810301060002	摆阀油缸60C1816.6.1	2						Φ90/Φ60/200
17	A810301040032	主油缸60C1816.11.1A	2						Φ140/Φ100/1000
16	B220400000051	螺旋插装阀DPS2-10-T-F-0-160	2						
15	B220400000101	单向阀RHV20SMEDOMDA3C	4						
14	B220400000010	单向阀DGMDC-3-Y-AN-BN-41	1						
13	B220400000026	换向阀DG4V-3-22A-M-U-H7-60	4						
12	B220400000111	换向阀DG3V-3-2N-7-B-60	1						
11	B220400000114	换向阀DG3V-8-2C-10	1						
10	B220400000112	换向阀DG3V-8-8C-10-EN521	1						
9	A250203000003	压力表4.0MPa	1						
8	B220400000028	溢流阀CG5V-8GW-D-MU-H7-11	1						
7	B250202000005	压力表25MPa	1						
6	B229900000018	高压过滤器DFBN/HC330G10B1.x	1						
5	B220700000004	水冷却器SL-534U2	1						
4	B220303000022	齿轮泵1PF2G3-3X/032RD07MB	1						
3	B220304000081	柱塞A11VL0260LRDU2/11R-NZD12K02	1						
2	A221000000034	电机Y2 315S-4(IP54,B35)	1						
1	A810201010017	油箱60C1816.7B	1						

序号	代 码	名 称	数 量	材 料	单 件 重 量	总 计 重 量	备 注
版次	数量	分 区	更改文件号	签名	年月日		
设 计			工 艺			阶段标记	重量
校 对			标准			S	比例
							1:2
审 核			技 术			共 张	第 张

三一重工股份有限公司

60C1816

设计
校对
审核
工艺
标准
制造




电磁铁动作表

工况	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6
正泵	+		+			
反泵	+		+	+		
启动前逆	+		+	+		
启动后逆	+		+			
滑阀抽通	+					
滑阀抽进	+			+		
摆杆反转					+	
水洗						


D5、三级配拖泵液压原理图

流量：
大流量时有两种情况，即进液流量为4L，泵主流量为两种流量，即300~330L/min
和40~50L/min，主流量由主阀控制，大流量时主阀不能关闭。




序号	代	码	名 称			数量	材 料			单 件	总 计	备 注
										重	量	
						原理图				三一重工股份有限公司		
版次	数量	分 区	更改文件号	签名	年月日							
设计			工 艺			阶段标记		重量	比例			
校对			标准化			S				1:2		
审核			核准			共 张 第 张			120A1410D			

设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	



摆缸电控方式换向电磁铁动作表

工项	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9	DT11	备 注
商 压	互压	+	+				⊖	⊕	+		⊕⊖ 表示夹断接地
	互压	+	+	+			⊕	⊖	+		⊕⊖ 表示夹断接地
低 压	互压	+		+			⊖	⊕	+		⊕⊖ 表示夹断接地
	互压			+	+		⊕	⊖	+		⊕⊖ 表示夹断接地
点动按钮	+		+	+			+		+		
启动后通	+		+	+				+	+		
电动机抽头							+		+		
电动机抽头								+	+		
接触器线									+	+	
刀开关件											
连接导线	+		+	+		+		+	+		



摆缸液控方式换向电磁铁动作表

工 序	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9	DT11
南 压	互保	+	+						+	
	反保	+	+		+	+			+	
低 压	互保	+		+					+	
	反保	+		+	+	+			+	
点灯回路		+	+	+	+				+	
点灯后延		+		+	+				+	
油控器点灯					+				+	
油控器点灯									+	
撒砂风阀									+	+
支腿动作										
远端制动		+		+	+		+		+	

44	B229900000018	标准轴DFB/H/330G10B.x			
43	A220501000004	油马油GM5-25			
42	B220400000083	标准V1-10-1-B-9/35bar			
41	B220400000182	标准SV3-10-0-0-24DG			
40	B220400000030	标准GMC2-5-AI-FV-BT-FV-B-30	1		
39	B220400000150	标准G4V-5-2A-M-U-H6-20	1		
38	A220501000002	标准半马QJ M12-1.25	1		
37	B240700000131	压力继电器SG307-F-150	1		
36	B220400000372	标准SD5/4/AET	4		
35	A810201020993	标准C120/37.6.1.63.1	4		
34	A810103000089	标准90CH2122D.12A.1.3	4		01/45/85
33	A810301060006	标准油缸100C2118D.6.1	2		01/11/20
32	A810301040062	标准油缸120C2120D.11.1	2		01/11/20
31	B220400000051	标准标准PS2-10-T-F-0-160			
30	B220400000101	标准CHV20SME.DJMDA3C			
29	B220400000091	标准KHP-40-1114-06X			
28	B220401000078	标准标准CV1-40-D16-L-40	2		
27	B220401000077	标准标准CV1-32-D16-L-40	5		
26	B220400000140	标准GMC-3-PT-GW-41(标准)	1		
25					
24	B220400000117	标准标准G4V-3S-6C-MUH5-60	1		
23	B250202000005	压力泵25MPa			
22	A229900000020	标准标准NXQ-L10/320-A	1		
21	B220400000001	10标准PXA-112-12L	1		
20	B220400000263	标准G4V-5-0CJ-M-U-H6-20	1		
19		过渡阀块	1		
18	A820103010477	标准油缸C120/37.6.5A.9-2A	1		
17	B220400000323	标准G4V-3-2C-M-U-H7-60	1		
16	B220400000040	标准CV1-NG32-D20-L-40	9		
15	B220400000114	标准标准G3V-8-2C-10	1		
14	B220400000111	标准G3V-3-2N-7-B-60	3		
13	B220401000349	标准G4V-3S-7C-M-U-H7-60	1		
12	B220400000079	标准G4V-3-2A-M-U-H7-60	2		
11	B220400000072	标准标准CV3-8-P-0-010	2		
	A220401000150	标准标准标准CVU-32-C3-W-H	1		
	B220400000033	标准CV1-32-D10-H-40	1		
10	B220400000027	标准G4V-3-2AL-M-U-H7-60	1		
9	A250203000003	压力泵40MPa	1		
8	B220700000004	水冲标准SL-534U2	3		
7	B220400000090	标准KHP-16-1214-02X	4		
6	B220401000078	标准标准CV1-40-D16-L-40	4		
5	B220401000052	标准标准CV1-NG25-D20-L	4		
4	B220301000267	标准PCPS17B250C/D1-C517A0230	2		
3	B220304000081	标准11VL126L.R012/11R-AZD12K02	2		
2	B220200000066	标准油缸6M1015C-273KW	2		


序号	代 码	名 称		数 量	材 料	单 件	总 计	备 注	
						重 量	重 量		
					原 理 图	三一重工股份有限公司			
图版	类属	分 区	页次及序号	题名		年 月 日			
设计			工 号						
制图			审核人						
注	详 情		款 项	S					
				米		毫	毫		
						90CH2135D			

47	A250100000029	液位计WZ-150	1				
46	A250204000003	传动式温度WSS-501W	1				
45	B222100000019	变频器 92199 10C Parker)	1				
序号	代 码	名 称	数量	材 料	单 价 总 计 单 重		

D7、9018车载泵液压原理图

电 磁 铁 动 作 表

工况		DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9	DT10	DT11
低压	正泵	+	+							+		
	反泵	+		+	+					+		
高压	正泵	+	+			+				+		
	反泵	+		+	+	+				+		
点动前进		+		+	+					+		
点动后退		+		+						+		
预热		+		+						+		
摆缸进										+		
摆缸退					+					+		
搅拌正转							+					
搅拌反转							+		+			
风冷开关											+	
水泵								+				
退活	退出	+		+		+				+		+
	保持			+		+				+		+
恢复				+		+				+		





设计	
审核	
工艺	
制图	
校对	


				三一重工股份有限公司			
				车载泵HBC9018M			
图号	比例	日期	工号	审核	数量	日期	
图例						1:1	
				共 1 页 第 1 页			

三、 布料杆系列

1、	HG32C.11（预热）电气原理图.....	E1~E2
2、	HG32D.11A（预热）电气原理图.....	E3~E4
3、	HG32C 液压原理图（带顶升油缸）	E5
4、	布料杆原理图（不带顶升油缸）	E6
5、	39 米布料杆电气原理图.....	E7
6、	39 米布料杆液压原理图.....	E8
7、	20 米布料杆液压原理图（自制多路阀）	E9



						部 件				三一重工股份有限公司					
														电气系统	
版 次	数 量	分 区	更改文件号	签 名	年 月 日									A810201206011	
设 计			工 艺							阶段标记		重 量	比 例	HGR32.11	
校 对			标准化			S				1:1					
审 核			操 准			共 张 第 张									



11	B241700000154	无线遥控系统FST717ECOL 布料(欧	1				与序号9选配
10	A280201020159	HG32C.11程序	1				借用
9	B241700000056	无线遥控系统FST717ECOL 布料	1				中国频率
8	A241900000012	电缆RVV14x0.75	15				
7	A241900000040	电线BV-35	30				
6	A241900000018	电缆RVV3x0.75	20				
5	A241900000011	电缆RVV10x0.75	25				
4	A820101117246	电笛支座HG38.4A-1	2				借用
3	A810201202078	操作盒总成HGR32.11.3	1				
2	A810201208192	互连接线HGR32.11.2	1				
1	A810201205062	电控柜总成HGR32.11.1	1			质 量	

序号	代 码	名 称	数量	材 料	单 件 重 量	总 计 重 量	备 注
版次	处数	分 区	更改文件号	签名	年 月 日		
设计			工 艺			阶段标记	重量
校对			标准化				比例
						S	1:1
审核			批 准			共 张	第 张







三一重工股份有限公司

电气系统

A810201206011


HGR32.11

设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	



设计
校对
审核
工艺
标准
批准

三一重工股份有限公司					
电气系统					
A810201206010					
HGB32.11					
版次	数量	分区	更改文件号	姓名	年月日
设计			工艺		
校对			标准		
审核			批准		
阶段标记			重量	比例	
S				1:1	
共			张	第	张




12	A810201202076	操作盒总成HGB32.11.3	1			
11	A810302030077	旋转限位组件C120/37Ⅱ.7.6	1			借用
10	B241200000206	接近开关NBN8-18GM50-E0-V1	2			
9	B240500000007	倒车报警器6043	2			
8	B241700000056	无线遥控系统FST717ECOL 布料	1			中文频段
7	A241900000012	电缆RVV-14x0.75	30			
6	A241900000027	电线BV-25兰	30			
5	A241900000018	电缆RVV-3x0.75	40			
4	A241900000011	电缆RVV-10x0.75	20			
3	A2419000000187	电缆KYV19X1.0	60			
2	A810201208181	互连接线图HGB32.11.2	1			
1	A810201205060	电控柜总成HGB32.11.1	1			

15	B241700000154	无线遥控系统FST717ECOL 布料(欧	1				与序号8通用
14	A280201020172	HG32D.11程序	1				
13	A241100000339	安全塑料工作灯ZS-A-01	1				
序号	代 码	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注
					重 量		

设计	
校对	
审核	
工艺	
标准	
批准	

序号	代 码		名 称			数量	材 料		单 件	总 计	备 注
									重	量	
									三一重工股份有限公司		
记	版次	处数	分 区	更改文件号	签名	年月日				电气系统	
	设计			工 艺							
	校 对			标 准 化			阶段标记		重量	比例	A810201206010
							S			1:1	
	审 核			批 准			共 张 第 张			HGB32.11	




1. 球阀 2. 臂架泵 3. 滤油器 4. 压力表 5. 多路阀 6. 电磁
阀 7. 平衡阀 8. 旋转马达 9. 背压阀 10. 液压锁 11. 平衡
阀 12. 温度计 13. 空气滤清器 14. 液位计 15. 油箱 16.
单向阀

设计	
校核	
审核	
工艺	
标准	
标准	

						三一重工股份有限公司		
标记	数量	分装	更改次数	签名	年月日	修改标记	数量	比例
设计								1:1
校核								
审核						共	张	第

布料杆液压原理图



E6、布料杆液压原理图 (不带顶升油缸)

电磁铁动作表




工况	DT1	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6	DT7	DT8	DT9	DT10	DT11	DT12	DT13
旁通阀	+												
左旋转限位												+	
右旋转限位													+
转零左旋转	+	+											
转零右旋转	+		+										
臂架1折回	+			+									
臂架1伸出	+				+								
臂架2折回	+					+							
臂架2伸出	+						+						
臂架3折回	+							+					
臂架3伸出	+								+				
臂架4折回	+									+			
臂架4伸出	+										+		

12	B220800000013	液压马达减速器ET3150/MN-S9	1				
11	B220400000166	臂架平衡阀05.47.17.03.82.02.00	8				
10	B220400000073	平衡阀MCV5-10-C-A-100-12T-25	1				
9	B220400000182	电磁阀SV3-10-O-0-24DG	2				
8	B250202000006	压力表NG063 G1/4B 40MPa	1				
7	B220400000376	四节臂多路阀PSL41F/330-3-32L	1				
6	B229900000018	高压过滤器DFBN/HC330G10B1.x	1				
5	A221000000021	电机Y200L-4(IP54,B35)	1				
4	B220301000049	臂架泵A2F032/61LPAB05	1				
3	A250204000015	液温计WSS-401Y	1				
2	B222100000019	Parker空气滤清器921999 10C	1				
1	A250100000029	液位液温计YWZ-150T	2				

序号	代 码		名 称			数量	材 料			单 件	总 计	备 注
										重	量	
						三一重工股份有限公司						备注
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	年 月 日	布料杆液压原理图						
设 计			工 艺									
校 对			标 准 化			阶段标记		重量	比例			
									1:1.05			
审 核			批 准			共 张 第 张						

设计
校对
审核
工艺
标准
批准


E7、39米布料杆电气原理图



设计
校对
审核
工艺
标准
批准

HG38.4A

E8、39 米布料杆液压原理图



E9、20米布料杆液压原理图

